



KARTA KATALOGOWA

MAGAZYN ENERGII

LUX-Y-48300LG01

LOW VOLTAGE ENERGY STORAGE SYSTEM



MARKA	FelicityESS
MODEL	LUX-Y-48300LG01
NAPIĘCIE NOMINALNE	51 V
POJEMNOŚĆ OGNIW	300 AH
TECHNOLOGIA/TYP OGNIW	LFP PRYZMATYCZNE
POJEMNOŚĆ NOMINALNA	15 kWh
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	13,5 kWh
MOC NOMINALNA ŁADOWANIA/ROZŁADOWYWANIA	3000 W/ 3 kWh
SPRAWNOŚĆ	80%
MAX. PRĄD ŁADOWANIA / ROZŁADOWANIA	100A
ZALECANY PRĄD ŁADOWANIA	20A
WYŁĄCZNIK	TAK
SYGNALIZACJA PRACY	WYŚWIETLACZ
WYMIARY	783 x 450 x 274
WAGA	115 KG
CYKL ŻYCIOWY	>6000
KOMUNIKACJA	RS 485, CAN
TEMPERATURA PRACY	ŁADOWANIE 0 C do +55 C
TEMPERATURA PRACY	ROZŁADOWYWANIE -20 C do +55 C
POZIOM HAŁASU	0 dB
GWARANCJA	10 LAT
STOPIEŃ OCHRONY	IP21